

DIGISTART 340

DESCRIPCION

CARGADOR DE BATERIA Y ARRANCADOR, SOBRE RUEDAS, MONOFASICO, CON CONTROL ELECTRONICO POR MICRO-PROCESADOR, DE LA CORRIENTE DE CARGA. ADECUADO PARA LA CARGA DE ACUMULADORES DE PLOMO Y BATERIAS HERMETICAS (GEL) CON TENSION 12/24V. ADECUADO TAMBIEN PARA EL ARRANQUE DE AUTOMOVILES, FURGONETAS Y CAMIONES LIGEROS. EQUIPADO CON DISPLAY PARA LA VISUALIZACION DE LA CORRIENTE DE CARGA, DE LA TENSION Y EL ESTADO DE LA BATERIA DURANTE LA CARGA. PULSADOR DE SELECCION PARA SELECCIONAR LAS TRES FUNCIONES: PRUEBA, TENSION Y ESTADO DE CARGA DE LA BATERIA Y CONMUTADOR PARA SELECCION DE LA CARGA Y ARRANQUE RAPIDO.

DATOS TECNICOS

FRECUENCIA DE RED	Hz	50 - 60
TENSION DE RED MONOFASICA	V	230
POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA	KW	1
POT. ABSORS. PUESTA EN MARCHA	KW	6,4
TENSION DE CARGA	V	12 - 24
CORRIENTE DE CARGA EFFICAZ	A	45
CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29	A	30
CORR.EN MARCHA 1V/C EN60335-2-29	A	180
CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX	A	300
REGULACION CORRIENTE DE CARGO	A	1 - 30
MIN CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	10
MAX CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	450
DIMENSIONES (LxWxH)	cm	30,5 x 36 x 63
PESO	kg	13,8



NORMAS Y CERTIFICACIONES EUROPEAS

ISO 9001

LVD 73/23 (NORMAS DE SEGURIDAD PARA BAJO VOLTAJE EN USO DE MATERIALES ELECTRICOS)

EN 60335-2-29 (NORMAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, PARA APLICACIONES DE USO DOMESTICO Y SIMILARES)

EMC 89/336 (NORMAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA)

EN 55014-1,2 (NORMAS PARA APLICACIONES ELECTRICAS DOMESTICAS Y SIMILARES)