

ENERGY 650 START 230-400V 12-24V

DESCRIPCION

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V y para el arranque de todo tipo de automóviles, furgonetas, camiones ligeros, máquinas para el movimiento de tierras, tractores y camiones. Características: selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido* temporizador para la carga rápida * control a distancia * visualización de la corriente de carga y de arranque * protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

CARACTERISTICAS

COLOR: ROJO (RAL 3020)
CAJA STANDARD TELWIN
ACUMULADORES RECARGABLE: Pb-WET
CABLE ALIM. 4G2.5 2 M

DATOS TECNICOS

FRECUENCIA DE RED	Hz	50 - 60
TENSION DE RED MONOFASICA	V	230 / 400
POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA	KW	2,5
POT. ABSORS. PUESTA EN MARCHA	KW	20
TENSION DE CARGA	V	12 - 24
CORRIENTE DE CARGA EFFICACE	A	100
CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29	A	80
CORR.EN MARCHA 1V/C EN60335-2-29	A	640
CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX	A	1000
POSICIONES DE REGULATION	nr	5
MIN CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	20
MAX CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA	Ah	1200 - 800
DIMENSIONES (LxWxH)	cm	36,5 x 46 x 75,5
PESO	kg	38



NORMAS Y CERTIFICACIONES EUROPEAS

DIRECTIVE LVD 2006/95/EC BAJA TENSION, SECURITA' DE PRODUCTO
EN 60335-2-29
EN 62233
DIRECTIVA EMC 2004/108/EC COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA
EN 55014-1,2;
EN 61000-3-2,3
MARCADURA CE
GOST R
MANUAL DE INSTRUCCIONES STANDARD TELWIN
CERTIFICADO DE GARANTIA ENCLUIDO EN EL MANUAL