

GEMINI 11

DESCRIPCION

Cargador de baterías, portátil, monofásico, para la carga de acumuladores al plomo con tensión 6/12 V, con protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

DATOS TECNICOS

| | | |
|---------------------------------|----|-----------------|
| FRECUENCIA DE RED | Hz | 50 - 60 |
| TENSION DE RED MONOFASICA | V | 230 |
| POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA | W | 85 |
| TENSION DE CARGA | V | 6 - 12 |
| CORRIENTE DE CARGA EFFICACE | A | 3 - 6 |
| CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 | A | 2 - 4 |
| MIN CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA | Ah | 15 - 40 |
| MAX CAPACIDAD NOM.DE REFERENCIA | Ah | 30 - 70 |
| DIMENSIONES (LxWxH) | cm | 9 x 16,5 x 17,5 |
| PESO | kg | 1,7 |

