



SPRINTER 6000 START 230V 12-24V



Panorámica

SPRINTER 6000 START 230V 12-24V

cod. 829392

Cargador de baterías y arrancador para la carga de acumuladores de plomo (WET/START-STOP) con tensión 12/24V y para el arranque de todos automoviles, furgonetas y camiones ligeros. Características: selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido * visualización de la corriente de carga y de arranque * protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.



1 PH 230V



COCHE



TRACTOR



VAN



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC

Datos técnicos



CODIGO 829392



TENSION DE RED 230 - 1 ph V50/60Hz



POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA/
ARRANQUE 2 / 10 kW



TENSION DE CARGA 12 / 24 V



CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 90 A



CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29
70 A



CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29
360 A



CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX
570 A



MIN/MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.
20 / 1550 Ah



POSICIONES DE REGULATION 4



DIMENSIONES 32 - 38 - 78 cm(L,W,H)



PESO 24 kg



CODIGO EAN 800489796192 7



PIEZAS/PALETA 18 pz/paleta



PIEZAS/PALETA - B 24 pz/paleta - B

Accesorios incluidos